



Adresse:

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Übersicht

AX-FIRE-PROTECT-W

Produktnummer: ax-fire-protect-w



Beschreibung

Der weiße "Ajax FireProtect white EU" ist ein drahtloser Brandmelder mit Temperatursensor, der die Sicherheit im Raum 24 Stunden am Tag überwacht und sofort auf Rauch und starke Temperatursprünge aufmerksam macht. Der Melder erkennt Rauch über eine Kamera mit Lichtschranke. Wenn kein Rauch abgegeben wird, registriert ein zusätzlicher Sensor den Temperaturanstieg im Raum. Der Ajax FireProtect kann unabhängig vom Hub betrieben werden und über eine eingebaute Sirene einen Feueralarm auslösen.

Leistungsmerkmale:

- Signalstörungserkennung
- Manipulationsalarm
- registriert Rauch und starke Temperatursprünge im Raum
- einfache Installation & Einrichtung
- Miteinander vernetzte Alarmer

Technische Daten:

- Art des Melders: Kabellos
- Sensorelemente: Lichtschranke und Temperatursensor
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Kompatibilität: Funktioniert unabhängig oder mit Ajax hubs, Funk-Repeater, ocBridge Plus, uartBridge
- Aktivierungsschwelle: $+59^{\circ}\text{N} \pm 2^{\circ}\text{N}$
- Art des Alarms: Sirene / Licht
- Lautstärke der Sirene: 85 dB in 3m Entfernung
- Frequenz: 868,0- 868,6 MHz oder 868,7- 869,2 MHz je nach Verkaufsregion
- Netzteil: 2x CR2-Batterie, 3V / Notfallbatterie: 1x CR2032
- Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +65°C
- Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 80%
- Abmessung: 132 x 132 x 31 mm
- Gewicht: 220g
- Farbe: weiß

Produktinformationen

Abmessungen:	132 x 132 x 31 mm
Abtastperiode:	12-300 Sek.
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden, akustisch, optisch
Art des Melders:	Rauchmelder
Batterie:	wechselbar
Batterielebensdauer:	ca. 4 Jahre
Betriebstemperatur:	0°C bis +65°C
Detektionsverfahren:	foto-optisch
Empfindlichkeit:	Aktivierungsschwelle bei +59°C
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	1300m
Funkverschlüsselung:	Blockverschlüsselung
Gewicht:	220g
Installationsmethode:	Innenräume
Kompatibilität:	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs, Ajax ocBridge Plus, Ajax uartBridge
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Sabotageschutz:	ja
Stromversorgung :	1x CR2032 (Sicherungsbatterie), 2x CR2-Batterie
Temperatursensor:	ja
Zertifikate:	CE