



Adresse:

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

## Übersicht

# AX-STARTER-KIT-W

Produktnummer: ax-starter-kit-w



# Beschreibung

Das optimale Starter-Kit für das Ajax Sicherheitssystem.

Das AX-STARTER-KIT-W besteht aus Hub, Bewegungsmelder, Öffnungs-Melder und Funkfernbedienung mit Paniktaste:

- AX-HUB-W
- AX-MOTION-PROTECT-W
- AX-DOOR-PROTECT-W
- AX-SPACE-CONTROL-W

## Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite und lange Batteriestandzeit
- Signalstörungserkennung und hochsichere Verschlüsselung aller Kommunikationskanäle
- Erweiterter Sabotageschutz

## Funktionsprinzip

Die Bewegungsmelder erkennen die Anwesenheit von Personen und das Öffnen von Fenstern und Türen. Der Hub sendet eine Alarmbenachrichtigung an die Überwachungszentrale und das Smartphone des Systemeigentümers.

## Eigenschaften

Die Möglichkeiten des Starter-Kits werden durch den Anschluss von Brandmeldern, Wassereinbruchsmeldern, Automationsgeräten und Videokameras erweitert.

Installation und Einrichtung

Das Gerät kann innerhalb von 30 Minuten installiert werden. Die Melder werden mithilfe der mobilen Anwendung verbunden und eingerichtet und anschließend auf den im Kit enthaltenen SmartBracket

# Produktinformationen

<b>Akku:</b>	Li-Ion 2 A h
<b>Alarmsignal - Übermittlungszeit:</b>	0.15 Sekunden, Anruf, Push-Benachrichtigung, SMS-Nachricht
<b>Anzahl Benutzer:</b>	50
<b>Anzahl Sicherheitsbereiche:</b>	9
<b>Anzahl Szenarien:</b>	5
<b>Anzahl anschließbarer Geräte / Melder:</b>	100
<b>Anzahl anschließbarer ReX:</b>	1
<b>Anzahl anschließbarer Sirenen:</b>	10
<b>Betriebsfeuchtigkeit:</b>	bis zu 75%
<b>Betriebssystem:</b>	OS Malevich
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C bis +40 °C
<b>Energieverbrauch:</b>	10 W
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Funkfrequenz:</b>	868.0 - 868.6 MHz
<b>Funkreichweite:</b>	2000m
<b>Installationsmethode:</b>	Innenräume
<b>Kommunikationskanal:</b>	2G, Ethernet
<b>Lebensdauer:</b>	ca. 10 Jahre
<b>Mobile Anwendungen:</b>	Android 4.4 und höher, iOS 11.0 und höher
<b>Netzteil:</b>	12V PSU, 110-250 V Netzversorgung
<b>Prozessor:</b>	ARM
<b>Sabotageschutz:</b>	ja

**Videoüberwachung:**

bis zu 10 Kameras oder DVRs