



Adresse:

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Übersicht

AX-SPACE-CONTROL-W

Produktnummer: ax-space-control-w



Beschreibung

Mit der weißen "Ajax SpaceControl white EU" Funkfernbedienung kann das Ajax-Sicherheitssystem in den scharfen, Nacht- oder unscharfen Modus versetzt werden. Des Weiteren ist die Funkfernbedienung mit einem Schutz gegen versehentliches Auslösen ausgestattet. Der Ajax SpaceControl white EU funktioniert nur mit einem Empfänger zusammen (z. B. Ajax Hub 2 white EU oder Ajax uartBridge EU).

Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- bidirektionale Kommunikation
- einfache Einbindung in das Ajax-Sicherheitssystem

Technische Daten:

- Anzahl Knöpfe: 4
- Alarmknopf: Ja
- Frequenzbereich: 868.0 - 868.6 MHz
- Funksignal: bis zu 1.300m (ohne Hindernisse)
- Zertifizierung: Sicherheitsgrad 2, Umweltklasse III in Übereinstimmung mit den Anforderungen der DIN EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
- Stromversorgung: 1x CR2032A, 3 V
- Betriebstemperatur: -25°C - +50°C
- Arbeitsfeuchtigkeit: bis zu 95%
- Abmessung: 65 x 37 x 10 mm
- Gewicht: 13g
- Farbe: weiß

Produktinformationen

Abmessungen:	65 x 37 x 10 mm
Abtastperiode:	12-300 Sek.
Art des Melders:	Funkfernbedienung
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Betriebstemperatur:	-25°C bis +50°C
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	1300m
Funkverschlüsselung:	Blockverschlüsselung
Gewicht:	13g
Kompatibilität:	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs, Ajax ocBridge Plus, Ajax uartBridge
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Netzteil:	1x CR2032
Stromversorgung :	1x CR2032
Zertifikate:	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II