

Übersicht

AX-STREET-SIREN-W

Produktnummer: ax-street-siren-w



Beschreibung

Die drahtlose "Ajax StreetSiren white EU" Außensirene signalisiert die Aktivierung eines Melders mit einem akustischen Alarm und einer LED. Lautstärke und Alarmdauer werden in der mobilen Anwendung eingestellt. Die weiße Sirene verfügt über einen Staub- und Feuchtigkeitsschutz nach IP54. Bei Bedarf kann eine externe 12-V-Gleichstromversorgung angeschlossen werden. Der eingebaute Beschleunigungsmesser löst beim Versuch, die Sirene zu entfernen, einen Alarm aus.

Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- Manipulationsalarm
- Zeigt den Scharfschaltungs- bzw. Unscharfschaltungs-Status durch eine eingebaute LED an
- Resistent gegen Staub, Hagel und Regen, Betriebstemperatur bis zu -25°C

Technische Daten:

- Gerätetyp: Kabellos
- Kompatibilität: Funktioniert nur mit Ajax hubs und Funk-Repeater
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Lautstärke: Einstellbar, 85 - 113 dB in 1 m Entfernung
- Alarmdauer: Einstellbar 3 - 180 Sek.
- Stromversorgungsspannung: Batterie: 4x CR123A-Batterien, 3 V / Netzversorgung: DC 12 V±20% möglich
- Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +50°C
- zulässige Luftfeuchtigkeit: bis zu 95%
- Schutzklasse Gehäuse: IP54
- Abmessung: 200 x 200 x 51 mm
- Gewicht: 528g
- Farbe: weiß

Produktinformationen

Abmessungen:	200 x 200 x 51 mm
Abtastperiode:	12-300 Sek.
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden, akustisch, optisch
Art des Melders:	Sirene
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Betriebstemperatur:	-25°C bis +50°C
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	1500m
Funkverschlüsselung:	Blockverschlüsselung
Gewicht:	528g
Kompatibilität:	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Montageort:	Außenbereich
Netzteil:	DC 12 V±20%
Sabotageschutz:	ja
Schutzklasse:	IP54
Stromversorgung :	4x CR123A, DC 12V
Temperatursensor:	ja
Zertifikate:	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II