



Adresse:

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Übersicht

AX-BUTTON-B

Produktnummer: ax-button-b



Beschreibung

Der schwarze "Ajax Button black EU" ist ein funkgestützter Paniktaster, der beim Drücken einen Alarm sowohl an die Benutzer als auch an die Überwachungszentrale (CMS) des Sicherheitsdienstes senden kann. Im Kontrollmodus ermöglicht Ihnen der Ajax Button die Steuerung von Ajax Automatisierungsgeräten mit einem kurzen oder langen Tastendruck. Im Panikmodus kann der Button als Panikknopf fungieren und eine Bedrohung melden oder über einen Einbruch, einen Brand, Gas oder einen medizinischen Notfall informieren.

Leistungsmerkmale:

- Signalreichweite von bis zu 1300 m
- Verschlüsselung mit einem modifizierten AES-Algorithmus
- Panikknopf
- Medizinischer Alarm Knopf
- Verwaltung von Smart-Home-Systemen
- LED-Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige der Befehlsübermittlung

Technische Daten:

- Art: Adressierter Funkpanikknopf
- Kompatibilität: Funktioniert nur mit Ajax hubs und Funk-Repeater
- Anzahl der Tasten: 1
- Alarmübermittlung: Nicht länger als 0,15 Sek.
- Frequenz: 868,0 MHz bis 868,6 MHz oder 868,7 MHz bis 869,2 MHz, je nach Verkaufsregion
- Alarmtypen: Einbruch, Brand, Medizinischer Notfall, Panikknopf, Gasleck
- Stromversorgung: 1x CR2032-Batterie, 3V
- Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +40°C
- zulässige Luftfeuchtigkeit: bis zu 75%
- Schutzklasse: IP55
- Abmessung: 47 x 35 x 13 mm
- Gewicht: 16g
- Farbe: schwarz

Produktinformationen

Abmessungen:	47 x 35 x 13 mm
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden
Art des Melders:	Panikknopf
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Farbe:	schwarz
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	1300m
Funkverschlüsselung:	Blockverschlüsselung
Gewicht:	16g
Kompatibilität:	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Sabotageschutz:	ja
Schutzklasse:	IP55
Stromversorgung :	1x CR2032
Zulassung:	EN 50131 SG2